



**CB-04 - ANTENNE BASE CB 26-28 MHz**

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Puissance             | <b>300W</b>              |
| Gain                  | <b>3 dBd (5,15 dBi)</b>  |
| Impédance             | <b>50 ohm</b>            |
| Materiel              | <b>Fibre</b>             |
| Couleur               | <b>Blanc</b>             |
| R.O.E - S.W.R - T.O.S | <b>1,2:1</b>             |
| Type montage          | <b>Mât 0,025-0,045 m</b> |
| Type du connecteur    | <b>Connecteur PL</b>     |
| Protection décharges  | <b>Non</b>               |
| Polarisation          | <b>Vertical</b>          |
| Resistance au vent    | <b>180 km/h</b>          |
| Temperature (°C)      | <b>-40° / 55°</b>        |
| Support               | <b>Inclus SIX-282</b>    |
| Pièces d'assemblage   | <b>4</b>                 |
| Longueur              | <b>5,15 m</b>            |
| Poids                 | <b>1,94 kg</b>           |
| Dimensions emballage  | <b>1,4 x 0,1 x 0,1 m</b> |
| Poids avec emballage  | <b>2,60 kg</b>           |
| Produits inclus       | <b>SIX-282</b>           |




Placez les griffes aux extrémités




Ordre assemblage des sections




Réglage de fréquence



Bande haute



Bande basse



Toutes les spécifications sont sujets à changement sans préavis

