SISTEMAS PROFESIONALES

FILTRO RECHAZO 88-108 MHZ / 144-175 MHZ 50W

SP

FILTROS

FI-VHF-3R



FI-VHF-3R - FILTRO RECHAZO 88-108 MHZ / 144-175 MHZ 50W

Potencia	**50 W**
Impedancia	**50 ohm**
R.O.E - S.W.R - T.O.S	**≤ 1.5**
Tipo de conector	**N hembra**
Temperatura (°C)	**30 / 60º C**
Pérdidas de inserción	**1 dB**
Atenuación	**> 40 dB**
Estabilidad de frecuencia	**9 ppm / ºC**
Longitud	**0,21 m**
Peso	**0,50 kg**

Todas las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso

ANTENAS TAGRA
CAMI DEL MIG, 62 Nave 11 A - 08349 CABRERA DE MAR
BARCELONA - ESPAÑA
Tel.:(+34) 937 533 912 - info@tagra.net - www.tagra.net